



Specificationer Osram LED Vintage 1906 Pendellampa Needle Beige | Passande för E27

[Se produkt](#)

## Allmän information

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Artikelnummer               | 262622                      |
| EAN                         | 4099854419478               |
| Tillverkarkod               | 4099854419478               |
| Varumärke                   | Osram                       |
| Tillverkarens namn          | 1906 PENDULUM NEEDLE E27 BG |
| Budgetlights all-in garanti | 5 år                        |
| Livslängd (h)               | 0                           |

## Teknisk information

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Teknik              | Armatyr utan lampa    |
| Spänning (V)        | 220-240               |
| Watt                | 0W                    |
| Dimbar?             | Nej, ej dimbar        |
| Passar för          | E27                   |
| Inklusive Ljuskälla | Nej                   |
| Antal lampor        | 1                     |
| Maximal Watt        | 15                    |
| Lumen (ljusflöde)   | 0lm                   |
| Vippbar             | Nej                   |
| Montering           | Pendel                |
| Nödbelysning        | Nej                   |
| Produkttyp          | Retrofit Designlampor |

## Armatur info

---

|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| Kapslingsklass (IP) | IP20                         |
| Armaturens färg     | Beige                        |
| Material            | Stål                         |
| Produktserie        | Vintage 1906 PenduLum Needle |

## Måttskiss

---

|               |      |
|---------------|------|
| Bredd (mm)    | 2000 |
| Höjd (mm)     | 2287 |
| Diameter (mm) | 100  |

## Sensorinformation

---

|               |              |
|---------------|--------------|
| Typ av sensor | Ingen sensor |
|---------------|--------------|